AMPLIFICATORE STEREO 15 + 15 W CON BLUETOOTH, MP3, USB E RADIO FM



Amplificatore stereo con connettività Bluetooth®, lettore USB e radio FM

Reference: AS-1515

Nuovo amplificatore dal design esclusivo FONESTAR, grande affidabilità e precisione durante la riproduzione.

Una finitura eccezionale con frontale in alluminio spazzolato e display LCD ad alto contrasto e visibilità.

Design elegante e pratico, integrabile in qualsiasi arredo, sia domestico che professionale.

Una moltitudine di opzioni di riproduzione (Bluetooth, USB/MP3 e FM) e ingressi audio che lo rendono molto versatile e adattabile.

Due ingressi per microfono per usarlo come Karaoke e cantare le tue canzoni preferite.

Suono potente senza distorsioni che fornisce una riproduzione fedele della tua musica.

Uso intuitivo.

Applicazioni: Amplificatore Hi-Fi per uso domestico o professionale: casa, bar, pub, ristoranti, locali commerciali, centri didattici, ecc. Dati tecnici: 15 W + 15 W RMS

CARATTERISTICHE: Amplificatore stereo Hi-Fi. Ricevitore Bluetooth. Lettore USB/MP3. FM Radio. Ingressi microfonici con eco e tono. Pannello in alluminio. Telecomando per lettore.

POTENZA: 90 W

RISPOSTA IN FREQUENZA: 20-20.000 Hz

RAPPORTO SEGNALE RUMORE: > 70 dB

DISTORSIONE: Armonica: <0,5% a 1 kHz

INGRESSI: 1 aux, 2 x RCA, 17.000 220 mV RMS 2 microfoni bilanciati, jack da 6,3 mm, 900 9 mV RMS

USCITE: Altoparlanti: Main L/R, 4-16 terminali a vite o banane

PROTEZIONI: Temperatura, cortocircuito e sovraccarico

DIMENSIONI: 250 x 90 x 276 mm

PESO: 2.65 kg

ACCESSORI: Cavo antenna FM Batterie per telecomando

LINK AL SITO DEL PRODUTTORE