SCHEDA PRODOTTO

COD. **59.6316.10** MOD. AVR-3000

STABILIZZATORE DI TENSIONE



Potenza nominale:	3000 VA	**Potenza uscita:**	1800 W
Tensione ingresso:	140-260 V	**Tensione in uscita:**	220 V
Fattore di potenza:	0.6	**Numero di prese:**	1
Tipo di prese:	Morsettiera	**Trasformatore:**	IE (lineare)
Protezione:	sovratensione / sottotensione / sovraccarico / surriscaldamento / cortocircuito	**Tempi di ritardo:**	6 / 180 sec.
		Display:	LED
		Raffreddamento:	ventola
Numero di Fasi:	1		

Caratteristiche principali:- Potenza 3000VA/1800W- Ingresso monofase 140-260V~ 50/60Hz- Uscita monofase 220V~ 50Hz +/-8%- Circuitazione elettronica basata su CPU e relay- Trasformatore toroidale- Doppio display LED per visualizzazione tensione in ingresso ed uscita- Protezione elettronica da sovraccarico/sovratemperatura/corto circuito- Morsettiera posteriore per connessioni elettriche- Dimensioni 220x330x240mm (LxPxA)- Peso 9,00Kg